

RF-REPEATER

Signalförstärkare



SLR-nummer: S50091670

Varumärke : ERONE

Signalförstärkare

RF-Repeater är en signalförstärkare för kommunikation mellan radiosändare och radiomottagare.

RF-Repeater kan lagra upp till 85 sändare i det interna EEPROM-minnet och förstärker dessa signaler för en räckvidd på upp till 800 meter med CDVI:s radiosändare.

För att minska risken för radiostörningar skall varje sändare som behöver signalförstärkas lagras i RF-Repeatern. Programmeringen sker genom att placera sändaren på förstärkaren och därefter aktivera sändaren. När förstärkaren piper är programmeringen klar.



Klassificeringar:

CE CE Godkänd

IP40



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Driftspänning:**
230 VAC
- **Antal sändarkoder:**
Max 85 sändare
- **Lyssningsfrekvens:**
433,05 – 434,79 MHz
- **Strömförbrukning:**
12mA
- **Vikt:**
200g
- **Dimensioner:**
105 x 59 x 87mm

Produktfördelar

- **Lagrar upp till 85 sändare internt i EEPROM-minne**
- **Ansluts enkelt till vanligt 230V eluttag**
- **Enkel inläring av sändare**
- **Räckvidd upp till 800 meter**

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

SEA433

Antenn



CDVI Group Product

Varumärke : ERONE

Extra antenn

SEA433 är en extern antenn som passar alla våra radiomottagare för frekvensen 433,92 MHz. Antennen är totalt 3,5 meter.

SEA433 kan behövas för att få optimal mottagning vid långa avstånd eller vid dåliga mottagningsförhållanden.

Antennen är monterad på en L-profil för att få bäst räckvidd. Antennen är 15 cm hög och levereras med 3,5 meter lång RG58 kabel. Kan förlängas till max 15 meter med rätt typ av kabel och 50 Ohm impedans.



Klassificeringar:

CE CE Godkänd



Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se